

SEANO™

Dimmer und Potentiometer



765040 + 765340
+ 766131



765049 + 765149
+ 765581

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh. Best.Nr. Dimmer 250 V~ – 50 Hz

1	765040	<p>Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten aktiviert (Memoryfunktion). Eigener Nebenstelleneingang für konventionelle unbeleuchtete Schließertaster (z. B. Best.Nr. 752011) zum Schalten und Dimmen.</p> <p>Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasen-/abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m) - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp. <p>Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA - Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen) 	
1	765140	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Wippe	
1	765240	<input type="checkbox"/> Aluminium, Wippe	
1	765340	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Wippe	
1	765440	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Wippe	
1	765041	<p>Universal-Tastdimmer ohne Neutralleiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 - 125 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp - 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen - Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) - LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden - Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden <p>Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) - Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA - NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA <p>Abdeckungen sind separat zu bestellen.</p>	
1	765141	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Wippe	
1	765241	<input type="checkbox"/> Aluminium, Wippe	
1	765341	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Wippe	
1	765441	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Wippe	

Verp.-Einh. Best.Nr. Dimmer 250 V~ – 50 Hz

1	765049	<p>Universal-Tastdimmer mit Neutralleiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Last-Erkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp - 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen - Frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) - LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden - Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden <p>Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) - Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA <p>Abdeckungen sind separat zu bestellen.</p>	
1	765149	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Abdeckung	
1	765249	<input type="checkbox"/> Aluminium, Abdeckung	
1	765349	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Abdeckung	
1	765449	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Abdeckung	

Potentiometer 240 V~ – 50 Hz

Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V

Zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Schnittstelle Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2 Steuerausgänge (+, -)

- Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m)
- Steuerstrom: max. 40 mA DC
- Schaltleistung: max. 600 VA

Ultraweiß

