


**BEG LC-Click 140 weiss**
**Art. Nr. BEG91001**

- Bewegungsmelder mit verstellbarer Kugelkopfoptik
- Nachlaufzeit und Helligkeit über Potentiometer an der Unterseite des Melders stufenlos einstellbar
- Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
- Reichweite durch Ausrichten des Sensorkopfes justierbar
- zeitsparende Einhand-Stecksockelmontage
- Schaltleistung 1.000 W (cos = 1)
- Schutzart IP44/II/CE

Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich

Sensorkopf in zwei Ebenen schwenkbar

Reichweite durch Ausrichtung des Sensorkopfes justierbar

Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches inklusive

Dämmerungswert und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Wandmontage

Zeitsparende Stecksockel-Montage

Einsatzgebiete: Ideal für die Überwachung schmaler Grundstücke, Einfahrten oder als Türschleier

**Technische Information**

Ausführung	Bewegungsmelder	Montageart	Aufputz
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Reichweite	12 m	Werkstoffgüte	sonstige
HLK-Ansteuerung	Nein	Oberflächenschutz	unbehandelt
Zwangsabschaltung	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Tierschneise	Nein	Farbe	weiß
Unterkriechschutz	Nein	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Vernetzbar	Nein	Schutzart (IP)	IP54
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Spannungsart	AC
Treppenlichtautomatik	Nein	Frequenz	50 - 60 Hz
Überbrückungsschalter	Nein	Nennspannung	240 V
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m	Min. Einschaltdauer	4 s
Max. Reichweite frontal	4 m	Max. Einschaltdauer	20 min
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m	Erfassungswinkel horizontal	140 °
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Max. Schaltleistung	1000 W
Fernbedienbar	Nein	Temperatur	-25 - 50 °C
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein	Steuerstrom	2 mA
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Nein
Mit Signaleinheit	Ja	Alarmfunktion	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	EAN	4007529910014
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG32699	Abdecklamellen

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied